

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注 耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容 请使用原装电容，以保证容值。
晶振选型：
要求：内部负载 电容:12PF；频偏偏差 ±10PPM以内
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
U1
AC6956A_QFN32
DACVSS
NC
VDDIO
PB9/PB10/ADC9
PB8/AUX1R/ADC8
PB4/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
USBDM
DVDD
SD1DAT/PC3
ADC10/SD1CMD/PC4
ADC13/SD1CLK/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
ADC0/AUX0R/MIC_BIAS/PA1/PC7
ADC12/USBDP
DC_EN根据走线 可调换IO，软件可配
R2=0R，贴AC6956A
R2=NC，贴AC6936D
DC-DC
TM108J
电感要靠近主控和DC-DC芯片放置
SW走线要尽量短
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配 电路参数，以实际样 机调试结果为准。
MCU
G-SENSOR
DA230/SC7A21
EAR_TOUCH_KEY
VM6320N
KEY
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
驻极体MIC
MIC电路处的滤波电容位置需预留
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路
参数以实际调试为准
Earphone
Mic、Earphone
LED
POWER
USB(MICRO)
备注：
1、GND、AGND在电池地 处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池